

Kurzanleitung zum Aufspielen der Software und zum Editieren der Programmist für die Hirschmann Receiver vom Typ:

HIT	CTR 5	FTA
	CTR 10 (M)	FTA
	CCR 70	FTA
	CCR 80	CI
HIT	CSR 35	FTA
HIT	CSR 40	FTA
HIT	CSR 40 Plus	FTA
	CSR 50	FTA
	CSR 50 Plus	FTA
	CSR 60	CI

Software Update

- 1.** Sie benötigen ein Windows kompatibles Betriebssystem und ein serielles 1:1 Datenkabel. (Mouseverlängerung) Extrahieren Sie den Download Manager (*.zip File) auf Ihr System und in das gleiche Verzeichnis die Receiver Software (*.zip File)
- 2.** Verbinden Sie den Receiver mit Ihrem PC/Notebook über das Datenkabel. Lassen Sie den Receiver noch von der Stromzufuhr getrennt.
- 3.** Starten Sie den Download Manager mit der Anwendung FlashUtil und wählen Sie die entsprechende Com (115200 Boud) Schnittstelle aus.
- 4.** Wählen Sie über dem Button File / Open die entsprechende Receiver Software (*.bin File).
- 5.** Betätigen Sie über den Button SatTop-Box die Option Send.
- 6.** Verbinden Sie nun, innerhalb von 30 Sekunden, den Receiver mit dem Stromnetz bzw. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite der Receivers ein.
- 7.** Der Software Download startet nun selbstständig.
- 8.** Der erfolgreiche Download wird im Fenster des Download Manager mit „End Time xx:xx“ angezeigt.
- 9.** Zum endgültigen Übernehmen der Software müssen Sie einen Reset auf Werkseinstellungen durchführen. Die Vorgehensweise hierfür finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Receivers.

Editieren der Programmliste

Zum Bearbeiten der Programmliste am PC bitte Download Manager starten.
Receiver einschalten, > Setup, > (ggf. Passwort) > Tasten **5-7-3-2** eingeben.

Menü BOX-TO-BOX COPY

Data auswählen, > OK Taste > innerhalb von 30 Sekunden Button Receive im
Download Manager drücken.

Die Programmliste wird nun auf den PC kopiert.

Sie können nun die Programm Liste in den Editor laden, bearbeiten und
speichern. Zum Überspielen der geänderten Liste, gehen Sie wie bei dem
Software Update vor.